

Kit home guard MS 8000

alarme interno com comando



Kit de alarme com comando incluído. Sistema completo de segurança, de simples instalação, configuração e utilização. Permite a recepção de comandos por mensagens SMS a partir de qualquer ponto do globo, a fim de dar ordens a até 16 dispositivos, através do protocolo X-10 (o alarme envia as ordens recebidas aos dispositivos através da corrente eléctrica).

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fabricante: | Marmitek |
| Número de zonas de segurança: | 32 zonas wireless (1 transmissor por zona), 1 zona com cabo (Zona 33) |
| Interface: | Comunicação com o exterior por linha telefónica (PSTN) ou GSM (com módulo opcional) |
| Protocolo: | X-10 (para controlo remoto de até 16 dispositivos) |
| Frequência de funcionamento: | 868.35 Mhz |
| Alimentação: | 230V AC, 50 Hz |
| Bateria interna: | 7.2V/1.5Ah (6 x células recarregáveis 1.2V Ni-MH, tamanho AA) |
| Fusível: | 63mA/250V (para corrente AC), 1A/250V (para bateria) |
| Alarme: | 90 dB(A) |
| Temperatura de funcionamento: | 0 ~ 60 ° C |